

Le nœud de Varro

Pour attacher la [guinde](#) à partir du tour mort et éviter les fréquentes petites glissades au moment de serrer, voici un nœud utile qui peut être fait et défait sans danger de voir filer la charge.

(merci à Jean-Louis Varro pour la mise au point de ce nœud)

Ce nœud permet d'attacher une charge au bout d'un fil en évitant tout glissement qui ne facilite pas le réglage d'une accroche.



Une charge est attachée au bout du fil descendant et va se fixer sur la porteuse



Faire un tour autour de la porteuse



Continuer le tour mort



Passer devant le tirant



Revenir vers soi en passant en dessous de la porteuse



Faire le tour de la porteuse



Accompagner le dormant
d'une bonne longueur de
mou



Rassembler les deux fils



Passer autour du tirant et
revenir dans la boucle
ainsi formée



Ressortir de la boucle



Serrer le tout



Créer une deuxième
boucle



Passer cette boucle



Bien serrer le tout



Et voilà!

Savoir faire des nœuds demande un entraînement régulier avant d'acquérir un certain automatisme. Un véritable confort de travail se dégage quand, devant une guinde, les doigts ne sont pas perdus. Le montage et le démontage y gagnent en sécurité, rapidité et sérénité.